



Акустическая система (комплект) HL AUDIO USK15 (12)A BT/USB

Акустическая система активная, со встроенным медиаплеером USB/SD card, Bluetooth, FM радио и 2-мя ручными радиомикрофонами (VHF диапазон)

Компания "HL Audio Electronic Company Limited" является производителем профессионального звукового оборудования с 1999 года в Гуангжоу, Китай. На сегодняшний день HL AUDIO производит товары в семи основных категориях: акустические системы (в пластиковом ABS и деревянном оформлении), P.A. системы, микрофоны, периферийное оборудование, системы для озвучивания помещений, а так же громкоговорители, драйверы и т.п. Продукция компании представлена на Европейском рынке, в Среднем Востоке, Южной Америке, странах СНГ - в общем в более, чем 25 странах.

Акустические системы в пластиковом ABS оформлении (серии SK, MACK, B и J) очень популярны в Европе: Великобритании, Бельгии, Испании, Франции, Италии, Чехии, а так же России и Беларуси.

Продукция HL AUDIO заслужила репутацию среди партнеров как доступное и качественное решение для бюджетных организаций, инсталляций, задач озвучивания помещений, мобильных презентаций. Особое внимание компания уделяет так же и сервисному обслуживанию.

Обновления коснулись только функционала. И теперь медиаплеер системы способен воспроизводить аудио по беспроводному Bluetooth подключению. Достаточно активировать Bluetooth соединение кнопкой Mode и затем в вашем смартфоне или планшете. Более того, управлять воспроизведением треков по беспроводному соединению возможно и с дистанционного пульта USK, который входит в комплект с системой.

Для микрофонных каналов (как радиосистем, так и входов на борту) теперь возможно активировать функцию VCV. Она есть ничто иное как приоритетный дакер. То есть, когда вы (ведущий, MC) начинаете говорить в микрофон, сигнал фоновой музыки с медиаплеера автоматически приглушается. Как только объявление или выступление ведущего заканчивается и сигнал с микрофонных входов падает по уровню, музыка плавно "выходит" на первый план.

Еще одна новая функция - FM радио в медиаплеере. Модуль автоматически находит активные станции и отображает данные о частотах на встроенном дисплее. Плюс добавлен стандартный вход для проводного подключения iPod/mp3 плеера (1/8" TRS mini-jack).

Общие спецификации:

2-полосная активная мобильная акустическая система Встроенный медиаплеер USB/SD card,

- Беспроводное подключение и передача аудио по Bluetooth,
- FM радио,
- 2 ручных радиомикрофона VHF,
- Приоритетный дакер управляемый сигналом с микрофонных каналов,
- НЧ 12"+ ВЧ 1" (USK12A BT/USB), НЧ 15"+ ВЧ 1" (USK15A BT/USB),
- Мощность 100Вт RMS,
- Встроенный усилитель 70Вт (100Вт для USK15A BT/USB)
- Частотный диапазон 45Гц- 20кГц (35Гц- 20кГц для USK15A BT/USB)
- Чувствительность 99дБ,
- 2 x 1/4" входа, RCA входы, iPod/mp3 вход 1/8" TRS jack
- 2-полосный эквалайзер, эхо,
- Встроенный аккумулятор 12В 4,5 Ач,
- Пластиковый ABS корпус,
- Стакан 35мм для установки на стойку,
- Колеса и ручка для транспортировки,
- Пульт ДУ в комплекте,
- Вес 14кг, (18.7кг для USK15A BT/USB)
- Длительность автономной работы - 8 ч при среднем уровне громкости.

Комплект поставки
Акустическая система, радиомикрофон -2шт, батарейка -2 шт, дистанционный пульт, упаковка



ВНИМАНИЕ! Устройство предназначено для профессионального использования и не имеет защит от неправильного использования!

Органы управления

Модуль микшера с MP3 плеером



SD/MMC – разъем для SD/MMC карт памяти

USB - разъем для USB карт памяти

MODE – переключение режимов – MP3, FM радио, BLUETOOTH

VOL- - предыдущий трек/уменьшение громкости

VOL+ - следующий трек/увеличение громкости

REC – включение записи

SCAN – стар/пауза/сканирование станций FM

VOLUME – общая громкость

BASS – эквалайзер низких частот

TREBLE- эквалайзер средних/высоких частот

ECHO – эффект реверберации



VOICE CTRL VOL- включение режима приоритетного дакера

MIC1 – микрофонный/инструментальный вход jack 6.3

MIC2 – микрофонный/инструментальный вход jack 6.3

IPOD/MP3 Input – линейный вход jack trs 3.5

LINE IN – линейный вход RCA

MIX OUT – линейный выход RCA

RFA – индикация сигнала микрофона A

VOL A – громкость микрофона A

RFB - индикация сигнала микрофона B

VHF POWER – индикация включения блока беспроводных микрофонов

VHF – кнопка включения блока беспроводных микрофонов



DC 12V – подключение питания 12V

F6AL 250V – предохранитель

POWER – индикатор включения акустики

CHARGE – индикатор зарядки

POWER SWITCH – кнопка включения акустики

- гарантийный срок 1 год (на аккумулятор гарантия не распространяется)

- срок службы - 5 лет

- изготовитель - HL AUDIO ELECTRONIC COMPANY LIMITED, RM 2309, 23/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN ST, MONGKOK KOWLOON, HONGKONG

- импортер, представитель, ремонтная организация ООО САУНДПРОБАЙ г.Гомель, ул.Барыкина, 230 Б офис 5 тел 29 978 80 88 - сведения о сертификации EAC

SOUNDPRO.BY

Профессиональное звуковое, световое оборудование,
музыкальные инструменты.